Brandmeldetechnik

Brandmelderzentralen

- = Funktion wird unterstützt
 - = Funktion wird nicht unterstützt

Die Brandmelderzentralen BZK4E und BZK8E arbeiten in Grenzwerttechnik und können in kleinen bis mittleren Objekten eingesetzt werden. Die folgende Tabelle unterstützt bei der Auswahl der passenden Zentrale anhand der wichtigsten Produkteigenschaften:

	BZK4E	BZK8E
Meldergruppen im Grundausbau	4	8
Erweiterbar um ... Meldergruppen	2	8
Maximale Meldergruppenanzahl	6	16
Konform zu EN 54 Teil 2 und Teil 4	■	■
VdS-zugelassen	-	■
Alarmrelais potentialfrei 30 V DC / 1 A vorhanden	■	■
Störungsrelais potentialfrei 30 V DC / 1 A vorhanden	■	■
Leitungsüberwacher Sirenenausgang 24 V DC / ... A	1	0,5
2 Ausgänge 24 V DC / 0,8 A für externe Verbraucher	■	■
2 LEDs pro Meldergruppe; rot = Alarm, gelb = Störung/Abschaltung	■	■
LC-Display beleuchtet	-	■
Ereignisspeicher	-	■
Der erstausgelöste Melder einer Meldergruppe soll angezeigt werden	-	■
16 frei programmierbare Open-Collector-Ausgänge (umsetzbar auf Relaiskarte)	-	■
8 Open-Collector-Ausgänge mit fest eingestellter Funktion (umsetzbar auf Relaiskarte)	■	-
Freie Programmierung von UND- und ODER-Verknüpfungen von Meldergruppen auf alle Ausgänge	-	■