

Anleitung zur manuelle Gruppenbildung von ABB Mehrkanal-Dimmaktoren 4-fach (6197/1x-500)

Der Universaldimmaktor erkennt automatisch nach Anlegen der Netzspannung die parallel geschalteten Ausgänge und fasst sie zu Gruppen zusammen.

Gruppenbildung kann auch manuell am Gerät durchgeführt werden.

Vorgehensweise zur manuellen Gruppenbildung:

- Gleichzeitige Betätigung der Tasten Vor-Ort-Bedienung (1) und Kanalwahl (5) für 4 Sek. Sobald die LEDs für die Kanalanzeige (6) grün blinken, die ON-/ OFF-Tasten (3+4) gleichzeitig gedrückt halten, bis die Kanalanzeige LED (6) von Kanal A rot blinkt. Kanal A ist jetzt angewählt.
- Mit der Kanalwahltaste (5) wird der erste Kanal der ersten Gruppe angewählt. Ist dies Kanal A muss die Taste nicht betätigt werden.
- Bestätigung mit der ON-Taste (3). Die entsprechende Kanalanzeige leuchtet dann dauernd rot.
- Durch Anwählen und Bestätigen können weitere Kanäle hinzugefügt werden.
- Eine komplettierte Gruppe wird durch Betätigen der OFF-Taste (4) bestätigt. Die Kanalanzeigen (6) dieser Gruppe gehen aus und der erste freie Einzelkanal blinkt rot. Eine weitere Gruppe kann gebildet werden.
- Wird nach der Bildung einer Gruppe erneut die OFF-Taste (4) gedrückt, wird die manuelle Gruppenbildung beendet und die Konfiguration gespeichert.

Erfolgt im manuellen Gruppenmodus für 30sec keine Eingabe, wird die manuelle Gruppenbildung ebenfalls beendet. Bestätigte Gruppen sind gespeichert.

Bedienung:

