


VanLien Lutia


Solution polyvalente d'éclairage de secours pour l'extérieur

Lutia
Solution polyvalente d'éclairage de secours pour l'extérieur

Facile à installer, robuste et élégant; avec sa ligne et ses couleurs discrètes, les luminaires Lutia s'intègrent parfaitement à l'extérieur de tous les bâtiments. En mode éclairage de sécurité ou éclairage standard, le capteur de lumière intégré permet une fonction nocturne. Le corps, résistant aux chocs, empêche l'eau et la poussière de rentrer. Avantage : la conception polyvalente permet une fixation murale ou au plafond, Lutia convient à tous les besoins d'installation.
Lutia, une solution simple et fiable pour la sécurité en extérieur.







—
01 Installation murale




—
02 Installation
au plafond



Un seul concept de produit pour mur et plafond




Lutia
Vos avantages mis en exergue




Lutia Facile à installer

Le repiquage par câblage traversant optimise le temps d'installation




Lutia Logistique optimisée

Un seul concept de produit pour mur et plafond



Lutia Fiable dans des conditions extrêmes

Conception robuste développée pour applications extérieures



Lutia

Fiable et robuste



Signalisation de chemin de fuite - en saillie mural et plafond

- **Facile à installer**
  Le repiquage par câblage traversant optimise le temps d'installation
- **Logistique optimisée**
  Un seul concept de produit pour mur et plafond
- **Fiable dans des conditions extrêmes**
  Conception robuste développée pour applications extérieures


Luminaire


Type	Code	Source Lum.	Version	Alimentation	Lumen	Permanent VA / W	Non permanent VA / W
LTA-DLO/3	65760230	2x LED 1W			97	5,5W / 6,1 VA	4,2W / 4,3 VA
LTA-DLO/3/LB400	65760240	2x LED 1W			97	5,5W / 6,1 VA	4,2W / 4,3 VA
LTA-DLO/3/CIS	65760231	2x LED 1W			97	5,5W / 6,1 VA	4,2W / 4,3 VA
LTA-CLO	65760250	2x LED 1W		230V~=	206	5W / 5,6VA	5W / 5,6VA
LTA-CLO/FLX	65760253	2x LED 1W		230V~=	206	5W / 5,6VA	5W / 5,6VA

Installation murale

h (m)				
LTA-DLO - 1 LUX	Ya	Yb	Xa	Xb
2,5	4,6	10,3	3,5	1,2
3,0	5,3	11,7	3,4	1,1
3,5	5,8	13,0	3,3	1,2
4,0	6,2	14,3	3,2	1,2
4,5	6,5	15,5	3,3	1,2
5,0	6,4	16,5	3,3	1,2
5,5	6,4	17,3	3,4	1,1
6,0	6,4	17,8	3,4	1,0
6,5	6,1	18,2	3,4	0,9
7,0	5,5	18,1	3,3	0,8
7,5	3,4	18,2	3,2	0,6

h (m)				
LTA-CLO - 1 LUX	Ya	Yb	Xa	Xb
2,5	5,2	11,6	5,2	1,8
3,0	5,9	13,1	5,3	1,7
3,5	6,6	14,6	5,1	1,7
4,0	7,2	16,0	5,0	1,7
4,5	7,8	17,3	4,9	1,7
5,0	8,3	18,7	4,9	1,7
5,5	8,8	20,0	4,7	1,7
6,0	9,1	21,3	4,7	1,7
6,5	9,4	22,4	4.7	1,7
7,0	9,4	23,4	4,8	1,7
7,5	9,4	24,4	4,9	1,7





Lutia


Fiable et robuste


Installation au plafond

h (m)	▭↔▭	▭↔▭
LTA-DLO - 1 LUX	Xa	Xb
2,5	4,3	9,6
3,0	4,8	11,0
3,5	5,2	12,0
4,0	5,6	12,8
5,0	5,8	15,2

h (m)	▭↔▭	▭↔▭
LTA-CLO - 1 LUX	Xa	Xb
2,5	4,7	10,6
3,0	5,5	12,4
3,5	6,2	13,8
4,0	6,7	15,2
5,0	7,7	17,6

*Yc= 1 meter







Lutia
Installation en images

YouTube



En saillie mural
Regardez la vidéo



En saillie plafond
Regardez la vidéo



En saillie mural - remplacement de la pile
Regardez la vidéo

Explication des symboles

Réalisé avec un détecteur de lumière pour les besoins de d'interrupteur crépusculaire (/LS)

Produit réalisé conformément au cahier des charges LB400

Produit équipé d'un test automatique

Produit équipé d'une source lumineuse LED

Appareil d'éclairage continu (permanent)

En cas de panne de courant, l'appareil d'éclairage est alimenté par sa batterie, tension de raccordement de l'appareil d'éclairage 230V - 50Hz

Appareil d'éclairage apparent

Indique la classe de protection (valeur IP)

Indique la résistance aux chocs


Appareil d'éclairage pour chambre froide (/FR), l'appareil d'éclairage doit être branché sur une alimentation continue

Autonomie (durée d'alimentation sur batterie) de 3 heures

Classe d'isolation II. Avec cet appareil d'éclairage, aucune mise à la terre ne peut être raccordée

Référence du code GID

Code de référence	GID Code	Page n°
LTA-DLO/3	7TCA091160R0595	5
LTA-CLO	7TCA091130R0580	5
LTA-CLO/FLX	7TCA091140R0554	5
LTA-DLO/3/LB400	7TCA309010R0010	5
LTA-DLO/3/CIS	7TCA305020R0000	5



—
ABB N.V.
VanLien Eclairage de Secours
Route d'Arlon 19-21, Bâtiment Serenity C
8009 Strassen
Luxembourg
Tél: +352 (0)49 31 16-26
E-Mail: lu-tech-EP@abb.com

www.vanlien.be

© Copyright 2019 ABB.
Sous réserve de modification.

9AKK107046A5981 17.04.2019