

2CSYE1105S
2CSYE1105C

ATTUATORE TAPPARELLA 1 COMANDO

L'"attuatore tapparella 1 comando" è un dispositivo da incasso per il sistema Mylos free@home di ABB.
Sul retro presenta un attuatore con terminali di collegamento per i comandi di salita e discesa interbloccati di tapparelle,tende, veneziane e oscuranti motorizzati a 230V AC.
Sul frontale presenta un comando basculante con indicazione luminosa programmabile che permette di controllare unicamente la tapparella motorizzata collegata all'attuatore del medesimo dispositivo.
L'azionamento dell'attuatore può essere effettuato anche da altri dispositivi di ingresso o comando Mylos free@home opportunamente confi gurati mediante programmazione.

COMPONENTI



1. Led
2. Comando basculante
3. Pulsante programmazione
4. Connettore bus
5. Terminali di collegamento
6. Led programmazione

PARAMETRI CONFIGURABILI

ATTUATORE: Il dispositivo presenta un attuatore dedicato per il controllo di tapparelle motorizzate.
L'attuatore può essere configurato secondo due modalità distinte:
Blind: permette il controllo in salita discesa e arresto di "veneziane" con regolazione discreta dell'angolo di incidenza delle lamelle in salita e discesa
Shutter: consente il controllo in salita discesa e arresto di tapparelle convenzionali e tende motorizzate.

COMANDO: Il comando basculante frontale può essere utilizzato solamente per il controllo locale dell'attuatore tapparella , non è configurabile

MODO LED: I Led associati al comando possono essere configurati secondo le seguenti modalità: ***sempre accesi, sempre spenti, stato attuatore, stato invertito***.

Attenzione!
Consultare il manuale del dispositivo programmatore per ulteriori dettagli sulla configurazione dei parametri.

CONNESSIONI



INSTALLAZIONE







Attenzione!
Il dispositivo deve essere sempre installato con il connettore BUS rivolto verso il basso.

ACQUISIZIONE



Mylos Home Automation e free@home

ATTUATORE:
Per l'acquisizione dell'attuatore:
1) Premere il pulsante di programmazione 3 situato sul retro.
2) Verificare l'accensione del led di programmazione 6.

DATI TECNICI

Alimentazione	via bus
Cavo BUS	ED 063 3 (100m) o ED 064 1 (500m)
Assorbimento	inferiore a 11mA
Ambiente di utilizzo	Interno, asciutto
Temperatura di funzionamento	-5 - +45°C
Umidità relativa	max 93%(non condensante)
Connessione al bus	Connettore standard bus
Connessioni elettriche	morsetto a vite max 0,5 Nm
Grado di protezione	IP20
Norme afferenti	EN50090-2-2
Carico motore max	8A resistivo, 3A induttivo 230V AC

Attenzione!
Il tempo di corsa della tapparella non è parametrizzabile attraverso questo dispositivo: in assenza di comando opposto lo stato dell'attuatore permane per un tempo di 3 minuti. **E' necessario disporre di tapparelle/veneziane o simili dotate di dispositivo fine corsa.**

2CSW600056D0901

ABB SACE
Una divisione di ABB S.p.A.
Serie civili, Home & Bulding automation
Viale dell'Industria, 18
20010 Vittuone (MI), Italia

Per informazioni e assistenza:
Numero Verde 800.55.1166
da lunedi a sabato
dalle 8,00 alle 19,30
www.abb.it/mylos

Power and productivity
for a better world™